

BIOS living

Pèse-personne électronique en verre

Mode d'emploi

SC420



Introduction

Nous vous remercions pour l'achat de ce pèse-personne électronique en verre de BIOS Living. Ce pèse-personne a été mis au point grâce à une technologie de pointe et l'électronique numérique. Cet instrument de précision a une capacité pondérale de 330 lb / 150 kg. Il comporte la fonction hors tension automatique.

Caractéristiques :

- Affichage ACL de 2³/₄ po / 7,3 cm
- Plateforme en verre trempé de haute résistance
- Deux piles CR2032 incluses
- Affichage du poids en LB / KG / ST
- Fonction hors tension automatique
- Division de 0,2 lb / 0,1 kg
- Précision jusqu'à 330 lb / 150 kg

Mise sous tension du pèse-personne

1. Les piles au lithium (CR2032) sont incluses avec votre pèse-personne. Retirez le couvercle du compartiment des piles derrière le pèse-personne en soulevant la languette. Retirez la pellicule protectrice des piles.
2. Pour changer l'unité de mesure de LB à KG ou ST, mettez sous tension le pèse-personne et appuyez sur le bouton pour commuter à l'unité de mesure désirée.

Fonctionnement

1. Placez le pèse-personne sur une surface dure et plane. Pesez-vous toujours sur le même pèse-personne déposé sur la même surface de sol.

NOTE : Si le pèse-personne est déposé sur une surface moelleuse, telle que la moquette ou sur un sol inégal, les résultats pourraient être inexacts ou un message d'erreur pourrait s'afficher.

2. Mettez sous tension le pèse-personne en tapotant légèrement du pied le centre de la plateforme.

Dès que le pèse-personne est sous tension et que 0.00 s'affiche à l'écran, montez sur le pèse-personne pour la mesure de votre poids.

3. Lorsque votre poids clignote 3 fois, la mesure du poids est terminée. Le pèse-personne se mettra hors tension automatiquement après 10 secondes.

Dépannage

Des codes d'erreur s'afficheront à l'écran pour les raisons décrites ci-dessous.

Erreur affichée	Raison de ce message d'erreur
	Indicateur de faiblesse de la pile.
	Surcharge – poids au-dessus de la capacité maximale de (330 lb / 150 kg / 124 st), retirez immédiatement le poids du pèse-personne.

Conseils pour l'utilisation et l'entretien

- Évitez de monter sur la plateforme lorsqu'elle est mouillée – elle sera glissante. Conservez le pèse-personne dans un endroit sec.
- Évitez d'exposer votre pèse-personne à des températures froides ou chaudes extrêmes.
- Évitez les vibrations ou les chocs excessifs à l'instrument.
- Nettoyez le pèse-personne avec un chiffon humide et évitez toute pénétration d'eau à l'intérieur. N'utilisez pas de produits nettoyants chimiques.
- N'entreposez pas le pèse-personne en position debout quand il n'est pas utilisé ce qui viderait complètement les piles.
- Retirez les piles si le pèse-personne n'est pas utilisé pendant une longue période.

Garantie de cinq ans

Si ce produit se révèle défectueux en raison de vices de matériaux ou de fabrication pour une période de cinq ans à compter de la date d'achat, veuillez le renvoyer à l'adresse spécifiée ci-dessous. Le produit sera réparé ou remplacé, sans frais, après réception du produit port payé et d'un montant de 5,00 \$ pour couvrir les frais de manutention, emballage et port de retour. Veuillez inclure une preuve d'achat, vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone de jour ou votre adresse électronique.

Thermor Ltd.
16975 Leslie Street,
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com